

## Fotocelle FCL 3-300lux 16A

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | SE41048       |
| <b>El.nr</b>  | 1478060       |
| <b>GTIN</b>   | 5703102203977 |



## PRODUKTBEKRIVELSE

---

Markedets mest solgte fotocellebryter FCL, type SE 41 048, er beregnet til styring av alle typer utendørs belysningsanlegg, som f.eks. fasadebelysning, hagelamper, vei-/gatebelysning, reklameskilt og butikkvindu-belysning.

### FUNKSJON

Fotocellebryteren FCL, med positiv hysteres, tenner lyset om kvelden ved det innstilte nivå "Lux on". Lyset slukker igjen når dagslyset har en høyere verdi enn "Lux on" +50%. Den utvendige lux-knappen på FCL benyttes til innstilling av tennivået, som er justerbart fra 3 - 300 lux. Lysdioden fungerer som innstillingshjelp og reagerer derfor momentant, uten tidsforsinkelse. Lysdioden tenner når det målte dagslysnivået er lavere eller det samme som den innstilte skalaverdien.

### MONTERING

FCL er meget monteringsvennlig da det er stikkforbindelse mellom bunn (koblingshus) og elektronikkdel.

## NØKKELEGENSKAPER

---

**Varemerke:** Micro Matic

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Farge:</b>                                       | Hvit                    |
| <b>Spennning:</b>                                   | 230 V AC                |
| <b>Luxområde (lx):</b>                              | [<br>3,<br>300<br>] lx  |
| <b>Innfesting:</b>                                  | Påvegg, Vegg/tak        |
| <b>Kapsling:</b>                                    | IP54                    |
| <b>Omgivelsestemperatur (°C):</b>                   | [<br>-50,<br>50<br>] °C |
| <b>Etterløpstid (min):</b>                          | 1 min                   |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                       | 47 mm                   |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                      | 76 mm                   |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>                | 120 mm                  |
| <b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b> | 0.17 kg                 |
| <b>Produsent:</b>                                   | nv Niko sa              |
| <b>Leverandør:</b>                                  | Function AS             |

## SPESIFIKASJONER


---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Type sensor:</b>             | Lysføler, innbygd |
| <b>Kontakter:</b>               | 1 lukker          |
| <b>Innkobling av lysstyrke:</b> | 3 - 300 Lux       |
| <b>Utkoblingslysstyrke:</b>     | 280 - 300 Lux     |
| <b>Utkoblingsforsinkelse:</b>   | 60 Sekund         |
| <b>Innkoblingsforsinkelse:</b>  | 60 Sekund         |
| <b>Maks omkoblingseffekt:</b>   | 3000 Watt         |



|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>C-last:</b>                          | Ja                    |
| <b>Med automatisk nattavstenging:</b>   | Ja                    |
| <b>Monteringsmetode:</b>                | Påvegg                |
| <b>Roterbar:</b>                        | Nei                   |
| <b>Materiale:</b>                       | Plast                 |
| <b>Materialkvalitet:</b>                | Termoplast            |
| <b>Halogenfri:</b>                      | Ja                    |
| <b>Overflatebeskyttelse:</b>            | Andre                 |
| <b>Type overflate:</b>                  | Matt                  |
| <b>Farge:</b>                           | Grå                   |
| <b>Gjennomsiktig:</b>                   | Nei                   |
| <b>Nominell spenning:</b>               | 230 Volt              |
| <b>Maks koblingsstrøm ohmsk last):</b>  | 800 Ampère            |
| <b>Driftstemperaturområde:</b>          | -50 - 50 Grad Celsius |
| <b>Egnet for beskyttelsesgrad (IP):</b> | IP54                  |

## KOBLINGSSKJEMA

---



Tidligere koblingsskjema



Gjeldende koblingsskjema

## MÅLSKISSE

