

eNet håndsender 2x antrasitt

Art.nr	GE535210
Alternativt artikkelnummer	535210
El.nr	4509255
GTIN	4010337774082



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk håndsender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende eNet Funk-mottakere.

- ☐ To taster hører til en kanal
- ☐ Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- ☐ Statuslysdioder
- ☐ Batteridrevet apparat

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER:

- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- ☐ Hoveddimmfunksjon kan programmeres
- ☐ Scener alt på /alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Antrasitt
Antall knapper:	2 knapper

Høyde produkt (↑, mm):	24 mm
Bredde produkt (↔, mm):	100 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	105 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.083 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Påvegg
Busstilkobling inkludert:	Nei
Modell / utførelse:	Fjernstyring
Antall kanaler:	2
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Antrasitt
Gjennomsiktig:	Nei