

Jordfeilrele MICRO-4 30-300mA/1sek justerbar uten panel

Art.nr	MICRO4J
El.nr	1661510
GTIN	7070587118729



PRODUKTBESKRIVELSE

Jordfeilrelè type Micro4 er et retningsbestemt jordfeilrelè for IT-nett som kun måler feil i eget anlegg. Micro4 leveres med justerbar feilstrøm 30-300mA og tidsforsinkelse 1 sek med eller uten varslingspanel RCU220KN.

Micro4 brukes sammen med ekstern summasjonstrafo i WG /WGS serien. Gamle jordfeilreleer som Micro2 og Micro3 erstattes med Micro4.

Micro4 kan ikke brukes sammen med delbare summasjonstrafoer.

Micro4 kan ikke brukes sammen med delbare summasjonstrafoer

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Nett:	IT
Montering:	Skinne montert
Jordfeilstrøm:	Type A
Overvåkning:	Retningsbestemt

Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	70 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	70 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.3 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type strømtilkobling:	Skrukobling
Med avtakbare klemmer:	Nei
Funksjon:	For vekselstrømsnett
Isoleringsverdi-indikasjon:	Nei
Feil-lagring mulig:	Nei
Antall NC-kontakter:	0
Antall NO-kontakter:	1
Antall vekselkontakter:	0
Bredde:	70 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	70 Millimeter