

Tilstedeværelsessensor P41LR 230V sekundær 32-37m 360° SF

Art.nr	NK353-701021
El.nr	1406957
GTIN	5413736374089



PRODUKTBESKRIVELSE

Sensoren utvider rekkevidden for en 230 V mastersensor (353-701121 og 353-701221), eller den kan kombineres med andre mastersensorer for 230V i sensorserien. Sensoren monteres og demonteres enkelt og raskt i en "skru-og-klikk"-bevegelse.

- ☐ Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel.
- ☐ Montasje av kabeldeksel gjøres helt uten verktøy.
- ☐ Trådløs Bluetooth-kommunikasjon mellom master- og sekundærsensorer med repeaterfunksjon.
- ☐ Inneholder 3 PIR-segmenter, som dekker 120° hver.
- ☐ Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer, individuelt i hvert PIR-segment.
- ☐ Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode.

Dersom sensoren benyttes som en trådløs sekundærsensor, skjer igangkjøringen via mastersensoren. Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene.

- ☐ Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
- ☐ Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
- ☐ 2-veis Bluetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
- ☐ Automatisk lysstyring kan bl.a. overstyres med 230 V trykknapp
- ☐ Forsyningsspenning: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- ☐ Sensorutgang: 230 V (ON/OFF)
- ☐ SnapFit monteringsbeslag til enkel og stabil montering i alle typer tak- og himlingsplater
- ☐ Sensortechnologi: PIR
- ☐ Sensoren har tre PIR-segmenter som dekker 120° hver
- ☐ Forprogrammerte funksjoner:

- ☐ Justerbar PIR-følsomhet (4 nivåer) i 3 x 120°
- ☐ PIR-segmenter kan deaktiveres uavhengig av hverandre
- ☐ Hendelseslogg registrerer de seneste endringene

- ☐ Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
- ☐ Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Serie:	P40/M40
Farge:	Hvit
Kommunikasjon:	Bluetooth
Rekkevidde:	Lang rekkevidde (Ø32-37m)
Innfesting:	Tak, innfelt himling
Montasjehøyde:	Lav (< 3,5m)
Sensortype:	Tilstedeværelse
Sensorteknologi:	PIR
Sensorutgang:	230 V Sekundær
Bruksområde:	Innendørs
Diameter produkt (Ø, mm):	120 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	77.2 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.146 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Presensmelder
Sensortype:	Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:	Nei
Konstant lysstyring:	Nei
HVAC-styring:	Nei
Tvangstilkobling:	Nei
Tvungen frakobling:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Ja
Fungerer i nettverk:	Nei
Skannevinkel:	360 Grad
Optimal montasjehøyde:	3 Meter
Trappehusovervåkning:	Nei
Forbikoblingsbryter:	Nei
Maks rekkevidde til siden:	37 Meter
Maks. tilstedeværelsesområde:	50 Kvadratmeter
Maks rekkevidde i front:	10 Meter
Diameter detekteringsområde på gulvet:	37 Meter
Egnet for trådløs overføring:	Ja
Fjernstyring:	Ja
Med fjernkontroll:	Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Med signalenhet:	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Egnet for himling:	Ja

Tilkoblingstype:	Stikklemme
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Type overflate:	Matt
Antibakteriell behandling:	Nei
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Slagfasthet:	IK04
Spenningstype:	AC
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Innkoblingsforsinkelse:	0 Sekund
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:	360 - 360 Grad
Svingradius sensor, horisontal:	360 - 360 Grad
Svingradius sensor, vertikal:	360 - 360 Grad
Maks. bryteeffekt LED:	350 Watt
Temperaturområde:	-25 - 40 Grad Celsius
Omformer inngang:	Nei
Alarmfunksjon:	Nei
Bredde:	100 Millimeter
Høyde:	99 Millimeter
Dybde:	99 Millimeter
Diameter:	100 Millimeter

Innbyggingsbredde:	70 Millimeter
Innbyggingsdybde:	57 Millimeter
Innbyggingslengde:	70 Millimeter
Innfellingsdiameter:	70 Millimeter
Min. dybde på apparatboks:	60 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei

MÅLSKISSE

