

Jordfeilrele 30mA til 5A automatisk reset justerb.for WG trafo

Art.nr	RGE-AMR
El.nr	1661446
GTIN	7070587114318



PRODUKTBESKRIVELSE

Jordfeilrelè type RGE er et elektronisk jordfeilrelè type A som er utstyrt med en relèutgang NO/NC for alarm/varsling. Grensverdier for jordfeilstrøm/tidsforsinkelse justeres enkelt via potmeter knapper fra 30mA til 5A. LED blinker for indikering av pre-alarm nivå etter innstilt grenseverdi.

RGE bygger 3 moduler for din montering og leveres i flere versjoner.

RGE-AMR er standard versjonen med autoreset og 230V spenningsforsyning.

RGE-R5A kommer med manuel reset og 230V spenningsforsyning.

RGE-AMR5A kommer med autoreset og 110V spenningsforsyning.

RGE releer brukes sammen med standard summasjonstrafoer type WG eller delbare TP-WG serien.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Nett:	IT/TN/TT
Montering:	Skinne montert

Jordfeilst strøm:	Type A
Overvåkning:	Ikke retningsbestemt
Høyde produkt (↑, mm):	80 mm
Bredde produkt (↔, mm):	95 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	40 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.18 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type strømtilkobling:	Skrukobling
Med avtakbare klemmer:	Nei
Isoleringsverdi-indikasjon:	Nei
Feil-lagring mulig:	Nei
Antall NC-kontakter:	1
Antall NO-kontakter:	1
Antall vekselkontakter:	1
Bredde:	60 Millimeter
Høyde:	95 Millimeter
Dybde:	95 Millimeter