

Jordfeilrele SECAP-25 justerbar 30-300mA/1sek.uten panel

Art.nr	SECAP25J
El.nr	1661703
GTIN	7070587100205



PRODUKTBEKRIVELSE

Jordfeilrelè type SECAP-25 er et retningsbestemt jordfeilrelè med innebygget summasjonstrafo $\varnothing 25\text{mm}$ for IT-nett som kun måler feil i eget anlegg. SECAP-25 finnes i flere varianter og kan leveres med justerbar feilstrøm 30-300mA, tidsforsinkelse 0,02-1 sek, eller fast feilstrøm 30mA og tidsforsinkelse 1 sek.

Secap-25 kommer med 12V utgang for varsling og brukes da sammen med varslingspanel CU-12 i tillegg har releet en potensialfri NO alarmutgang.

Leveres med eller uten varslingspanel CU12.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Nett:	IT
Montering:	Skinne montert
Jordfeilstrøm:	Type A
Overvåkning:	Retningsbestemt
Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Bredde produkt (↔, mm):	70 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	70 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.2 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type strømtilkobling:	Skrukobling
Med avtakbare klemmer:	Nei
Funksjon:	For vekselstrømsnett
Ekstern strømforsyning påkrevd:	Ja
Type matespenning:	AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:	195 - 265 Volt
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:	195 - 265 Volt
Nominell driftsfrekvens:	50 - 60 Hertz
Isoleringsverdi-indikasjon:	Nei
Feil-lagring mulig:	Nei
Antall NC-kontakter:	0
Antall NO-kontakter:	1
Antall vekselkontakter:	0
Type driftspenning:	AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:	195 - 265 Volt
Driftspenning ved AC 60 Hz:	195 - 265 Volt
Bredde:	70 Millimeter
Høyde:	85 Millimeter
Dybde:	70 Millimeter