

Strømtrafo TP-Push816 3000/5A

Art.nr	SL29513000
El.nr	8005194
GTIN	7070738013415



PRODUKTBESKRIVELSE

TP-Push816 3500/5A er en montasjevennlig, delbar strømtransformator utviklet for rask, sikker og enkel installasjon, uten behov for frakobling av primærleder. Transformatoren er utstyrt med en praktisk trykknappmekanisme som åpner og lukker kjernen, noe som gjør den ideell for installasjoner der man ikke ønsker eller har mulighet til å koble fra lasten.

Med en lysåpning på 80x160 mm kan TP-Push816 enkelt monteres rundt samleskinne eller kabel. Den delbare konstruksjonen åpnes/klikkes raskt og sikkert sammen, medfølgende feste muliggjør montering på bunnplate, DIN-skinne eller direkte på skinne/kabel.

For stabil og korrekt plassering leveres TP-Push816 med sentreringshylser som enkelt skyves på plass rundt samleskinne eller kabel. Sentreringsfestene integreres direkte i klikkmekanismen og låses fast når dom skyves på plass. Festene stripes deretter sammen for ekstra mekanisk sikring, slik at festene holdes stabilt på plass over tid, også i installasjoner med vibrasjon eller bevegelse.

Transformatoren brukes sammen med ..5A instrumenter som f.eks nettanalysatorer eller kWh-målere, og er et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle strømtransformatorer som krever frakobling av last. TP-Push serien er spesielt godt egnet i installasjoner der det ikke er ønskelig eller mulig for

frakobling av last, skinne eller kabel, et perfekt valg for nettselskaper som ønsker nettstasjonsovervåking og vil unngå KILE kostnader.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Sekundærstrøm:	.. / 5 A
Montering:	Delbar
Lysåpning skinne:	80x160 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,5
Primærstrøm (A):	3000 A
Høyde produkt (↑, mm):	235.5 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	59.5 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	2.18 kg
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	3000 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	20 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 10
Kalibrert:	Nei
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningens høyde:	0 - 160 Millimeter
Åpningens bredde:	0 - 80 Millimeter

Åpningsdiameter:	80 Millimeter
Hurtigfeste:	Ja
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Skrukobling
Antall primærinnganger:	1

MÅLSKISSE

