

eNet styreenhet mini 1-10V

Art.nr	GE542100
Alternativt artikkelnummer	542100
El.nr	4509292
GTIN	4010337774174



PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk-styreenheten gjør det mulig å koble inn/ut og stille inn lysstyrken til lys med 1-10 V-grensesnitt.

MONTERING

Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).

- ☐ Innkoblings- og maksimumslysstyrke kan lagres
- ☐ Scenedrift
- ☐ Statusvisning for de 1-10 V-deltakerne via LED
- ☐ Statusilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Kan stilles inn med eNet-server:
- ☐ Maksimumslysstyrke
- ☐ Dimmehastighet
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Opp-/neddimningsrampe
- ☐ Forvarsel om utkobling
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Hotellfunksjon
- ☐ Lysregulering
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Repeaterfunksjon

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	88 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.077 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Monteringsmetode:	Innfelt
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Antall utganger:	1
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Busstilkobling inkludert:	Nei