

eNet persienneaktuator, 1x tavl

Art.nr	GE543700
Alternativt artikkelnummer	543700
El.nr	4509295
GTIN	4010337774297

**PRODUKTBESKRIVELSE**

eNet Funk persienneaktuator mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persiener, rullegardiner eller markiser fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet Server GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning.

- ☐ Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- ☐ Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- ☐ Lamellomstyringstid kan lagres

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER

- ☐ Omstyringstid ved skifte av retning
- ☐ Beskyttelse mot å bli sperret ute
- ☐ Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Høyde produkt (↑, mm):	79 mm
Bredde produkt (↔, mm):	116 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	120 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.191 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulumrom:	2

Busstilkobling inkludert:	Nei
Avtagbar busmodul:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Nei
Antall innganger:	1
Maks omkoblingseffekt:	1000 Watt
Maks. antall sjalusiutganger:	1
Med bryterfunksjon:	Nei
Strømtype:	AC
Beskyttelsesklasse IP:	IP20